


ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ЗВУКА. ШУМОМЕРЫ DT-85A и DT-85C

Руководство по эксплуатации в. 2011-06-09 MIT DVM

ОСОБЕННОСТИ

- Минимальное время измерения 125 мкс
- Определение максимального/минимального значения
- Сигнализация выхода за пределы диапазона измерений
- Автоматическая подсветка дисплея
- Возможность крепления на штатив

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Ветрозащитный экран
2. Кнопка **MAX/MIN** - определение максимального/минимального значения
3. Кнопка  - включение/выключение питания
4. Фотодатчик подсветки
5. ЖК-дисплей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DT-85A	DT-85C
ЖК-дисплей	3 разряда	
Тип фильтра*	A	C
Диапазон	40...130 дБ	
Точность	±3,5 дБ	
Диапазон частот	31,5 Гц...8000 Гц	
Время измерения	125 мс	
Питание	=9В батарея «Крона»	
Условия работы	0...40°C, 10...90%RH	
Условия хранения	-10...60°C, 10...75%RH	
Габаритные размеры	128×51×32 мм	
Вес	135 г	

* *Примечание: фильтр А соответствует частотной чувствительности человеческого уха, фильтр С - линейной чувствительности.*

ВНИМАНИЕ! Все приборы проходят фабричную калибровку. Рекомендуется осуществлять калибровку прибора один раз в год. Для калибровки используйте акустический калибратор 94 дБ 1 кГц. Тип фильтра – А; режим измерения – FAST.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите батарею в отсек питания, соблюдая полярность.
2. Включите прибор нажатием кнопки Φ . Измерение уровня звука происходит автоматически после включения прибора.
3. Определение максимального/минимального показания.
 - a. Нажмите на кнопку **MAX/MIN** необходимое количество раз: на экране появится индикатор **MAX (MIN)**, и будет зафиксировано наибольшее (наименьшее) значение уровня звука, которое будет оставаться на дисплее до момента регистрации более сильного (слабого) сигнала.
 - b. Для выхода из режима нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN** в течение двух секунд.
4. Выключение прибора осуществляется нажатием кнопки Φ .

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор (1 шт.), батарея =9В типа «Крона» (1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М.П.

ИЗМЕРИТЕЛИ ОСВЕЩЁННОСТИ. ЛЮКСМЕТРЫ



DT-1308

- Несколько диапазонов
- Удержание показаний на дисплее
- Графическая шкала
- Регистрация импульсных сигналов (мин. 10 мкс)
- Дельта-измерения
- DT-1309: USB, ПО



DT-1309

Параметр	DT-1308	DT-1309
Диапазон измерения	0...300000 лк	0...400000 лк
Точность	±5%	
Разрешение	0,1 лк	
Интерфейс	–	USB
Габариты / Вес	170×80×40 мм / 90 г	